

# N1D kit

## Klappladen-Antrieb für Fensterläden



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell	N1D KIT	N1D AUTO KIT	N1D SENSO KIT RADIO
Max. Drehmoment	8Nm	15Nm	15Nm
Motordrehzahl	17 rpm	17 rpm	17 rpm
Dauereinsatzzeit (ROT)	240 s	240 s	240 s
Versorgungsspannung	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Max. Leistung	130 W	180 W	180 W
Max. Hubweg	16 U	16 U	16 U
Öffnungs- und Schließzeit	~16 s	~16 s	~16 s
Bedienung	über Taster "AUF/ZU" (Totmann)	Impulsschalter	mit Funktaster FAAC 433MHz
Max. Oberfläche des Fensterladens für windige Zone.	2,3 m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup>
Max. Oberfläche des Fensterladens für Wind geschützte Zone.	2,8 m <sup>2</sup>	4,0 m <sup>2</sup>	4,0 m <sup>2</sup>
Verfügbare Farben	Weiß RAL 9010 Braun RAL 8017	Weiß RAL 9010 Braun RAL 8017	Weiß RAL 9010 Braun RAL 8017


### ANWENDUNGSBEREICH

Modell	N1D kit		N1D AUTO kit		N1D SENSO kit RADIO	
	1 Flügel	2 Flügel	1 Flügel	2 Flügel	1 Flügel	2 Flügel
Anzahl der Flügel	1 Flügel	2 Flügel	1 Flügel	2 Flügel	1 Flügel	2 Flügel
Mindestbreite	600 mm	780 mm	660 mm	860 mm	800 mm	990 mm
Höchstbreite	1.100 mm	1.400 mm	1.300 mm	1.600 mm	1.300 mm	1.600 mm
Mindesttiefe:						
mit Arm ND4 (im Bausatz enthalten)	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
mit anderen Arme (Optional)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Verzögertes Schliessen des Flügels	rechts oder links	rechts oder links	rechts oder links	rechts oder links	rechts oder links	rechts oder links
Maximale Dicke des Fensterladens	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm

## N1D KIT - UNIVERSELLER BAUSATZ FÜR 1- ODER 2FLÜGELIGE FENSTERLÄDEN.

Kit ONE	Modell	Art. Nr.
	N1D Kit-Weiß (9010)	105741
	N1D Kit-Braun (8017)	105742

## N1D AUTO KIT - UNIVERSELLER BAUSATZ FÜR 1- ODER 2FLÜGELIGE FENSTERLÄDEN MIT ELEKTRISCHE ENDSCHALTER.

Kit ONE	Modell	Art. Nr.
	N1D AUTO Kit-Weiß (9010)	105745
	N1D AUTO Kit-Braun (8017)	105746

## N1D SENSO KIT RADIO - UNIVERSELLER BAUSATZ FÜR 1- ODER 2FLÜGELIGE FENSTERLÄDEN MIT ELEKTRISCHE ENDSCHALTER UND INTEGRIERTEM FUNKEMPFÄNGER.

Kit ONE	Modell	Art. Nr.
 	N1D SENSO KIT RADIO WEIß (9010)	105750
	N1D SENSO KIT RADIO BRAUN (8017)	105751

### FÜR VERDRAHTETE VERSIONEN (KEIN FUNK): N1D KIT UND N1D AUTO KIT



Zentrale Karte  
TM X2M ♦

132400



Schalter AUF/ZU für  
N1D kit

409200



Wechselschalter AUF/  
ZU für N1D AUTO kit

409201



Empfänger TM XR1 BAT  
Zur Funksteuerung der  
Mod. N1D kit und N1D  
AUTO kit.

132131

### FÜR FUNKGESTEUERTE VERSIONEN: N1D SENSO KIT (RADIO)



TM XT1 433  
1 Kanal Handsender  
433 MHz

132108



TM XT6 433  
6 Kanal Handsender  
433 MHz

132109



TM XT1 M 433 1  
Kanal Handsender  
Wandmontage 433 MHz

132120



TM XT6 M 433 6  
Kanal Handsender  
Wandmontage 433 MHz

132121



TM XTT 433  
Funkzeitschaltuhr 433  
MHz 6 Kanal

132115

### ANMERKUNG

- ♦ Erlaubt die Errichtung einer zentral verdrahteten Anlage

## SONDERLÖSUNGEN: BITTE SPRECHEN SIE UNS AN!

